








Llamada de despertador

Tecla	Procedimiento
 	<p><i>Para registrar la hora de despertador:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla TRANS/PGM. • Marque 0 4 2. • Marque el rango de extensiones. Si es una, márkelo dos veces. • Tras el tono de confirmación, introduzca los 4 dígitos de la hora (HHmm) en modo 24 horas. (HH= 00~23, mm= 00~59) • Pulse la tecla HOLD/SAVE si se desea que sea sólo para un día, o marque # y HOLD/SAVE para que se active hasta que sea cancelada.
  	<p><i>Para cancelar la alarma del despertador:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla TRANS/PGM. • Marque 0 4 3. Escuchará tono de confirmación. • Marque el rango de extensiones que desea cancelar. • Pulse la tecla HOLD/SAVE.



Mensajes de bienvenida

Sólo la operadora puede grabar los mensajes de bienvenida de grupos (UCD/Circular/Terminal) o DISA.


Tecla	Procedimiento
 	<p><i>Para grabar mensajes de bienvenida del sistema:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla TRANS/PGM. • Marque 0 6. • Marque el número de mensaje que desea grabar (001~100). • Escuchará "Pulse la tecla # para grabar". Pulse # para empezar la grabación. • Grabe su mensaje y pulse la tecla HOLD/SAVE para finalizar la grabación. • Para borrar, pulse la tecla SPEED durante la reproducción del mensaje.

Fijar reloj de operadora

Esta prestación permite a la operadora modificar la hora y fecha sin entrar en programación.




Tecla	Procedimiento
 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla TRANS/PGM. • Marque 0 4 1. • Introduzca la fecha con formato MMDDAA (6 dígitos) y pulse la tecla HOLD/SAVE. • Introduzca la hora (4 dígitos) y pulse la tecla HOLD/SAVE.

Cambiar el formato de fecha y hora


Tecla	Procedimiento
	<p><i>Para cambiar el formato de la fecha en los displays:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla TRANS/PGM. • Marque 0 4 4. • Se puede alternar entre DDMMAA y MMDDAA. (AA : año, MM : mes, DD : día)

Marcación abreviada del sistema

Desde la operadora se pueden grabar números de marcación abreviada a los que pueden acceder todas las extensiones. Estos número proporcionan acceso rápido a números externos.





Tecla	Procedimiento
  	<p><i>Para almacenar números de marcación abreviada:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla TRANS/PGM. • Pulse la tecla SPEED. • Marque el número de marcación abreviada. • Marque el número de teléfono que desea almacenar • Introduzca el nombre. • Pulse la tecla HOLD/SAVE. <p style="text-align: right;">LDK-300 : 2000~4999 LDK-100 : 2000~3499 LDK-20:2000~2499</p> <p><i>Para usar los números de marcación abreviada:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla SPEED. • Marque el número de marcación abreviada.

Deshabilitar llamadas salientes a través de una línea

Tecla	Procedimiento
	<p><i>Para deshabilitar las llamadas salientes a través de una línea:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla TRANS/PGM. • Marque 0 7 3. • Pulse la tecla de línea deseada. Escuchará un tono de confirmación. • Tras escuchar el tono de confirmación, las llamadas salientes a través de la línea seleccionada, estarán deshabilitadas.. • Repita el proceso para habilitar las llamadas a través de esa línea.

Cambio temporal de COS (Clase de Servicio)

Se puede disminuir temporalmente la clase de servicio de una extensión para prevenir accesos no autorizados.

Tecla	Procedimientos
 	<p><i>Para activar temporalmente el cambio de COS:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla TRANS/PGM. • Marque 0 2 1. • Introduzca el rango de extensiones. • Pulse la tecla HOLD/SAVE.
 	<p><i>Para reestablecer el COS original:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse la tecla TRANS/PGM. • Marque 0 2 2. • Introduzca el rango de extensiones. • Pulse la tecla HOLD/SAVE.

Idioma de los displays

Tecla

Procedimiento



Para cambiar el idioma del display de una extensión desde la operadora:

- Pulse la tecla **TRANS/PGM**.
- Marque **0 7 ***.
- Marque el rango de extensiones que desea modificar.
- Marque el código del idioma deseado, según el cuadro siguiente.
- Pulse la tecla **HOLD/SAVE**.

LDK-300/ 100/20	Idioma
0 0	Inglés
0 1	Italiano
0 2	Finés
0 3	Holandés
0 4	Sueco
0 5	Danés
0 6	Noruego
0 7	Húngaro
0 8	Alemán
0 9	Francés
1 0	Portugués
1 1	Español
1 2	Coreano
1 3	Estonio
1 4	Ruso